



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sense de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapt. mntg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes /Notes
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
G VERS. EURO 2	POS	SX	2350 P			345	----		601K6220000			80
G 2/24 - 5 6.71	SX	DX	3003 M		679	250	K016					
G 2/24 - 5 7.31	SX	DX	3003 M		627	250	K016					
G 3/36 - 5 8.98	POS	SX	2086 P		527	215	K030					
	POS	SX	2136 P		416	250	K030					
	POS	SX	2340 P		741	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		514	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		395	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		521	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1 ^A 2 ^A		521 818	300 200	K030					
G 3/40 - 5 7.508	POS	SX	2086 P		629	215	K030					
	POS	SX	2136 P		497	250	K030					
	POS	SX	2340 P		885	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		614	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		472	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		622	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1 ^A 2 ^A		622 978	300 200	K030					
G 3/45 - 6 8.5 G 3/55 - 6 8.5	POS	SX	2086 P		613	215	K030					
	POS	SX	2136 P		484	250	K030					
	POS	SX	2340 P		862	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		598	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		460	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		606	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1 ^A 2 ^A		606 953	300 200	K030					
G 3/50 - 5 8.5	POS	SX	2086 P		560	215	K030					
	POS	SX	2136 P		442	250	K030					
	POS	SX	2340 P		788	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		546	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		420	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		554	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1 ^A 2 ^A		554 870	300 200	K030					
G 3/55 - 6 6.35	POS	SX	2086 P		600	215	K030					
	POS	SX	2136 P		474	250	K030					
	POS	SX	2340 P		844	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		585	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		450	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		593	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1 ^A 2 ^A		593 932	300 200	K030					
G 3/60 - 5 5.4	POS	SX	2086 P		870	215	K030					
	POS	SX	2136 P		688	250	K030					
	POS	SX	2340 P		1224	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		849	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		653	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		861	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1 ^A		861	300	K030					

I dati riportati non sono vincolanti e possono subire variazioni senza preavviso - Technical specifications are not binding and can be changed without notice



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sens de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapter mtg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
		SX	2 ^A		1352	200						
G 3/60 - 5 6.106	POS	SX	2086 P		773	215	K030					
G 3/61 - 5 6.1	POS	SX	2136 P		611	250	K030					
	POS	SX	2340 P		1088	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		754	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		580	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		764	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1^A		764	300	K030					
		SX	2 ^A		1201	200						
G 3/60 - 5 7.5	POS	SX	2086 P		627	215	K030					
	POS	SX	2136 P		495	250	K030					
	POS	SX	2340 P		881	345	K257					53
	POS	SX	2361 P		611	420	K257					53
	POS	DX	81M5 P		470	600	K030					
	POS	SX	82M5 P		619	300	K030					
	POS	SX	83M5 P 1^A		619	300	K030					
		SX	2 ^A		973	200						
G 3/65 - 8 9.29	POS	SX	2134 P		915	215	K144					
G 3/65 - 9 13.36												
G 3/90 - 8 9.29												
G 3/90 - 9 13.36												
G 4/65 - 6 9	POS	SX	2119 P		872	295	----					
G 4/95 - 6 9	POS	SX	2335 P 1^A		872	345	K295					
G 4/110 - 6 9		SX	2 ^A		872	345						
	POS	SX	2336 P 1^A		604	420	K295					
		SX	2 ^A		604	420						
	POS	SX	2350 P		872	345	K295					
	POS	SX	2362 P		604	420	K295					
	POS	DX	81M2 P		465	600	K715					
	POS	SX	82M2 P		613	300	K715					
	POS	SX	83M2 P 1^A		613	300	K715					
		SX	2 ^A		963	200						
	POS	SX	86M5 P		837	350	K715					
	POS	SX	86M6 P		734	400	K715					
	POS	SX	86M7 P		620	450	K715					
	POS	SX	86M8 P		429	500	K715					
G 4/65 - 7 11	POS	SX	2119 P		769	295	----					
G 4/95 - 7 11	POS	SX	2335 P 1^A		769	345	K295					
		SX	2 ^A		769	345						
	POS	SX	2336 P 1^A		533	420	K295					
		SX	2 ^A		533	420						
	POS	SX	2350 P		769	345	K295					
	POS	SX	2362 P		533	420	K295					
	POS	DX	81M2 P		410	600	K715					
	POS	SX	82M2 P		540	300	K715					
	POS	SX	83M2 P 1^A		540	300	K715					
		SX	2 ^A		849	200						
	POS	SX	86M5 P		738	350	K715					
	POS	SX	86M6 P		647	400	K715					
	POS	SX	86M7 P		547	450	K715					

I dati riportati non sono vincolanti e possono subire variazioni senza preavviso - Technical specifications are not binding and can be changed without notice



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sense de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage	ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapter mntg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes		
				VELsu	VELno							STD	SE/R
	POS	SX	86M8 P		378	500	K715						
G 60 - 6 9	POS	SX	2388 P 1 ^A		844	345	K428				53		
G 60 - 6 9.2		SX	2 ^A		844	345							
	POS	SX	2389 P		585	420	---	601K6220000			53		
	POS	SX	2390 P 1 ^A		585	420	K428				53		
		SX	2 ^A		585	420							
	POS	SX	2398 P		844	345	---	601K6220000			53		
	POS	DX	81M4 P		450	600	K428						
	POS	SX	82M4 P		593	300	K428						
	POS	SX	83M4 P 1 ^A		593	300	K428						
		SX	2 ^A		932	200							
G 85 - 6 6.7	POS	SX	2388 P 1 ^A		1162	345	K428				53		
		SX	2 ^A		1162	345							
	POS	SX	2389 P		806	420	---	601K6220000			53		
	POS	SX	2390 P 1 ^A		806	420	K428				53		
		SX	2 ^A		806	420							
	POS	SX	2398 P		1162	345	---	601K6220000			53		
	POS	DX	81M4 P		620	600	K428						
	POS	SX	82M4 P		817	300	K428						
	POS	SX	83M4 P 1 ^A		817	300	K428						
		SX	2 ^A		1284	200							
G 100 -12 10	POS	SX	2708 P	956	788	345	K382						
	POS	SX	2710 P 1 ^A	956	788	345	K382						
		SX	2 ^A	956	788	345							
	POS	SX	2711 P 1 ^A	663	546	420	K382						
		SX	2 ^A	663	546	420							
	POS	SX	2712 P	663	546	420	K382						
	POS	DX	81M3 P	510	420	600	K382						
	POS	SX	82M3 P	672	554	300	K382						
	POS	SX	83M3 P 1 ^A	672	554	300	K382						
		SX	2 ^A	1056	870	200							
	POS	SX	86MA P	918	756	350	K382						
	POS	SX	86MB P	805	663	400	K382						
	POS	SX	86MC P	680	560	450	K382						
	POS	SX	86MD P	471	388	500	K382						
G 125 - 9 (NEW) 15.9	POS	SX	2701 P		1612	345	---	601K3800000			39		
G 155 - 9 (NEW) 15.9	POS	SX	2703 P 1 ^A		1612	345	---	601K3800000			39		
POST.A N 206785 15.9		SX	2 ^A		1612	345							
	POS	SX	2704 P 1 ^A		1118	420	---	601K3800000			39		
		SX	2 ^A		1118	420							
	POS	SX	2705 P		1118	420	---	601K3800000			39		
	POS	DX	81M1 P		860	600	---	601K3800000			39		
	POS	SX	82M1 P		1133	300	---	601K3800000			39		
	POS	SX	83M1 P 1 ^A		1133	300	---	601K3800000			39		
		SX	2 ^A		1781	200					39		
	POS	SX	85MA P 1 ^A		1039	800	K795	601K3800000			84		
		DX	2 ^A		1467	500							
	POS	SX	85MB P 1 ^A		1039	800	K795	601K3800000			84		
		SX	2 ^A		1039	800							
	POS	SX	86M1 P		1548	350	---	601K3800000			39		

I dati riportati non sono vincolanti e possono subire variazioni senza preavviso - Technical specifications are not binding and can be changed without notice



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sens de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapt. mntg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes /Notas
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
	POS	SX	86M2 P		1357	400	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M3 P		1146	450	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M4 P		794	500	----		601K3800000			39
G 125 -16 (NEW) 11.9	POS	SX	2701 P	2119	1800	345	----		601K3800000			39
G 135 -16 (NEW) 11.9	POS	SX	2703 P 1 ^A	2119	1800	345	----		601K3800000			39
G 155 -16 (NEW) 11.9		SX	2 ^A	2119	1800	345						
G 180 -16 (NEW) 11.9	POS	SX	2704 P 1 ^A	1469	1248	420	----		601K3800000			39
G 200 -16 (NEW) 11.9		SX	2 ^A	1469	1248	420						
POST.A N 206785 11.9	POS	SX	2705 P	1469	1248	420	----		601K3800000			39
	POS	DX	81M1 P	1130	960	600	----		601K3800000			39
	POS	SX	82M1 P	1489	1265	300	----		601K3800000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1489	1265	300	----		601K3800000			39
		SX	2 ^A	2340	1988	200						
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1365	1160	800	K795		601K3800000			84
		DX	2 ^A	1928	1638	500						
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1365	1160	800	K795		601K3800000			84
		SX	2 ^A	1365	1160	800						
	POS	SX	86M1 P	2034	1728	350	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M2 P	1783	1515	400	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M3 P	1506	1280	450	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M4 P	1043	886	500	----		601K3800000			39
G 125 -16 (NEW) 14	POS	SX	2701 P	1800	1519	345	----		601K3800000			39
G 155 -16 (NEW) 14	POS	SX	2703 P 1 ^A	1800	1519	345	----		601K3800000			39
G 180 -16 (NEW) 14		SX	2 ^A	1800	1519	345						
POST.A N 206785 14	POS	SX	2704 P 1 ^A	1248	1053	420	----		601K3800000			39
		SX	2 ^A	1248	1053	420						
	POS	SX	2705 P	1248	1053	420	----		601K3800000			39
	POS	DX	81M1 P	960	810	600	----		601K3800000			39
	POS	SX	82M1 P	1265	1068	300	----		601K3800000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1265	1068	300	----		601K3800000			39
		SX	2 ^A	1988	1678	200						
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1160	978	800	K795		601K3800000			84
		DX	2 ^A	1638	1382	500						
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1160	978	800	K795		601K3800000			84
		SX	2 ^A	1160	978	800						
	POS	SX	86M1 P	1728	1458	350	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M2 P	1515	1278	400	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M3 P	1280	1080	450	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M4 P	886	748	500	----		601K3800000			39
G 125 -16+VOITH 11.9	POS	SX	2701 P	2119	1800	345	----		601K3810000			39
G 135 -16+VOITH 11.9	POS	SX	2703 P 1 ^A	2119	1800	345	----		601K3810000			39
G 155 -16+VOITH 11.9		SX	2 ^A	2119	1800	345						
G 180 -16+VOITH 11.9	POS	SX	2704 P 1 ^A	1469	1248	420	----		601K3810000			39
G 200 -16+VOITH 11.9		SX	2 ^A	1469	1248	420						
	POS	SX	2705 P	1469	1248	420	----		601K3810000			39
	POS	DX	81M1 P	1130	960	600	----		601K3810000			39
	POS	SX	82M1 P	1489	1265	300	----		601K3810000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1489	1265	300	----		601K3810000			39
		SX	2 ^A	2340	1988	200						
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1365	1160	800	K795		601K3810000			84



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sense de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapter mntg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
	POS	SX	2 ^A	1928	1638	500						
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1365	1160	800	K795	601K3810000				84
		SX	2 ^A	1365	1160	800						
	POS	SX	86M1 P	2034	1728	350	----	601K3810000				39
	POS	SX	86M2 P	1783	1515	400	----	601K3810000				39
	POS	SX	86M3 P	1506	1280	450	----	601K3810000				39
	POS	SX	86M4 P	1043	886	500	----	601K3810000				39
G 125- 9 (OLD) 15.9	POS	SX	2335 P 1 ^A		1612	345	K296	601K2800000				
G 155- 9 (OLD) 15.9		SX	2 ^A		1612	345						
PRIMA N 206785 15.9	POS	SX	2336 P 1 ^A		1118	420	K296	601K2800000				
		SX	2 ^A		1118	420						
	POS	SX	2350 P		1612	345	K296	601K2800000				
	POS	SX	2362 P		1118	420	K296	601K2800000				
	POS	DX	81M2 P		860	600	K715	601K5520000				
	POS	SX	82M2 P		1133	300	K715	601K5520000				
	POS	SX	83M2 P 1 ^A		1133	300	K715	601K5520000				
		SX	2 ^A		1781	200						
	POS	SX	86M5 P		1548	350	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M6 P		1357	400	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M7 P		1146	450	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M8 P		794	500	K715	601K5520000				
G 125-16 (OLD) 11.9	POS	SX	2335 P 1 ^A	2119	1800	345	K296	601K2800000				
G 155-16 (OLD) 11.9		SX	2 ^A	2119	1800	345						
G 180-16 (OLD) 11.9	POS	SX	2336 P 1 ^A	1469	1248	420	K296	601K2800000				
PRIMA N 206785 11.9		SX	2 ^A	1469	1248	420						
	POS	SX	2350 P	2119	1800	345	K296	601K2800000				
	POS	SX	2362 P	1469	1248	420	K296	601K2800000				
	POS	DX	81M2 P	1130	960	600	K715	601K5520000				
	POS	SX	82M2 P	1489	1265	300	K715	601K5520000				
	POS	SX	83M2 P 1 ^A	1489	1265	300	K715	601K5520000				
		SX	2 ^A	2340	1988	200						
	POS	SX	86M5 P	2034	1728	350	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M6 P	1783	1515	400	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M7 P	1506	1280	450	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M8 P	1043	886	500	K715	601K5520000				
G 125-16 (OLD) 14	POS	SX	2335 P 1 ^A	1800	1519	345	K296	601K2800000				
G 155-16 (OLD) 14		SX	2 ^A	1800	1519	345						
G 180-16 (OLD) 14	POS	SX	2336 P 1 ^A	1248	1053	420	K296	601K2800000				
PRIMA N 206785 14		SX	2 ^A	1248	1053	420						
	POS	SX	2350 P	1800	1519	345	K296	601K2800000				
	POS	SX	2362 P	1248	1053	420	K296	601K2800000				
	POS	DX	81M2 P	960	810	600	K715	601K5520000				
	POS	SX	82M2 P	1265	1068	300	K715	601K5520000				
	POS	SX	83M2 P 1 ^A	1265	1068	300	K715	601K5520000				
		SX	2 ^A	1988	1678	200						
	POS	SX	86M5 P	1728	1458	350	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M6 P	1515	1278	400	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M7 P	1280	1080	450	K715	601K5520000				
	POS	SX	86M8 P	886	748	500	K715	601K5520000				
G 210 -16 11.9	POS	SX	2701 P	1931	1594	345	----	601K3800000				39

I dati riportati non sono vincolanti e possono subire variazioni senza preavviso - Technical specifications are not binding and can be changed without notice



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sens de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapt. mntg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes /Notas
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
G 210 -16 14.2 G 210 -18 14	POS	SX	2703 P 1 ^A	1931	1594	345	----		601K3800000			39
			2 ^A	1931	1594	345	----					
	POS	SX	2704 P 1 ^A	1339	1105	420	----		601K3800000			39
			2 ^A	1339	1105	420	----					
	POS	SX	2705 P	1339	1105	420	----		601K3800000			39
	POS	DX	81M1 P	1030	850	600	----		601K3800000			39
	POS	SX	82M1 P	1358	1120	300	----		601K3800000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1358	1120	300	----		601K3800000			39
			2 ^A	2133	1760	200	----					
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1244	1027	800	K795		601K3800000			84
			2 ^A	1757	1450	500	----					
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1244	1027	800	K795		601K3800000			84
			2 ^A	1244	1027	800	----					
		POS	SX	86M1 P	1854	1530	350	----		601K3800000		
	POS	SX	86M2 P	1625	1341	400	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M3 P	1373	1133	450	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M4 P	951	785	500	----		601K3800000			39
G 210 -16+VOITH 14.2	POS	SX	2701 P	1931	1594	345	----		601K3810000			39
	POS	SX	2703 P 1 ^A	1931	1594	345	----		601K3810000			39
			2 ^A	1931	1594	345	----					
	POS	SX	2704 P 1 ^A	1339	1105	420	----		601K3810000			39
			2 ^A	1339	1105	420	----					
	POS	SX	2705 P	1339	1105	420	----		601K3810000			39
	POS	DX	81M1 P	1030	850	600	----		601K3810000			39
	POS	SX	82M1 P	1358	1120	300	----		601K3810000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1358	1120	300	----		601K3810000			39
		2 ^A	2133	1760	200	----						
G 211 -16 17	POS	SX	2701 P	1594	1331	345	----		601K3800000			39
	POS	SX	2703 P 1 ^A	1594	1331	345	----		601K3800000			39
			2 ^A	1594	1331	345	----					
	POS	SX	2704 P 1 ^A	1105	923	420	----		601K3800000			39
			2 ^A	1105	923	420	----					
	POS	SX	2705 P	1105	923	420	----		601K3800000			39
	POS	DX	81M1 P	850	710	600	----		601K3800000			39
	POS	SX	82M1 P	1120	936	300	----		601K3800000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1120	936	300	----		601K3800000			39
			2 ^A	1760	1470	200	----					
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1027	858	800	K795		601K3800000			84
			2 ^A	1450	1211	500	----					
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1027	858	800	K795		601K3800000			84
			2 ^A	1027	858	800	----					
	POS	SX	86M1 P	1530	1278	350	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M2 P	1341	1120	400	----		601K3800000			39
POS	SX	86M3 P	1133	946	450	----		601K3800000			39	
POS	SX	86M4 P	785	655	500	----		601K3800000			39	
G 211 -16+VOITH 17	POS	SX	2701 P	1594	1331	345	----		601K3810000			60
	POS	SX	2703 P 1 ^A	1594	1331	345	----		601K3810000			60
			2 ^A	1594	1331	345	----					
	POS	SX	2704 P 1 ^A	1105	923	420	----		601K3810000			60
			2 ^A	1105	923	420	----					



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sense de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapt. mntg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes /Notes
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
	POS	SX	2705 P	1105	923	420	---		601K3810000			60
	POS	DX	81M1 P	850	710	600	---		601K3810000			39
	POS	SX	82M1 P	1120	936	300	---		601K3810000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1120	936	300	---		601K3810000			39
		SX	2 ^A	1760	1470	200						
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1027	858	800	K795		601K3810000			84
		DX	2 ^A	1450	1211	500						
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1027	858	800	K795		601K3810000			84
		SX	2 ^A	1027	858	800						
	POS	SX	86M1 P	1530	1278	350	---		601K3810000			39
	POS	SX	86M2 P	1341	1120	400	---		601K3810000			39
	POS	SX	86M3 P	1133	946	450	---		601K3810000			39
	POS	SX	86M4 P	785	655	500	---		601K3810000			39
G 221 - 9	16.2	POS	SX	2701 P		1444	345	---	601K3800000			39
		POS	SX	2703 P 1 ^A		1444	345	---	601K3800000			39
			SX	2 ^A		1444	345					
		POS	SX	2704 P 1 ^A		1001	420	---	601K3800000			39
			SX	2 ^A		1001	420					
		POS	SX	2705 P		1001	420	---	601K3800000			39
		POS	DX	81M1 P		770	600	---	601K3800000			39
		POS	SX	82M1 P		1015	300	---	601K3800000			39
		POS	SX	83M1 P 1 ^A		1015	300	---	601K3800000			39
			SX	2 ^A		1595	200					
		POS	SX	86M1 P		1386	350	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M2 P		1215	400	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M3 P		1026	450	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M4 P		711	500	---	601K3800000			39
G 231 -16	17	POS	SX	2701 P	1594	1331	345	---	601K3800000			60
		POS	SX	2703 P 1 ^A	1594	1331	345	---	601K3800000			60
			SX	2 ^A	1594	1331	345					
		POS	SX	2704 P 1 ^A	1105	923	420	---	601K3800000			60
			SX	2 ^A	1105	923	420					
		POS	SX	2705 P	1105	923	420	---	601K3800000			60
		POS	DX	81M1 P	850	710	600	---	601K3800000			39
		POS	SX	82M1 P	1120	936	300	---	601K3800000			39
		POS	SX	83M1 P 1 ^A	1120	936	300	---	601K3800000			39
			SX	2 ^A	1760	1470	200					
		POS	SX	86M1 P	1530	1278	350	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M2 P	1341	1120	400	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M3 P	1133	946	450	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M4 P	785	655	500	---	601K3800000			39
G 240 -16	11.7	POS	SX	2701 P	2325	1931	345	---	601K3800000			60
		POS	SX	2703 P 1 ^A	2325	1931	345	---	601K3800000			60
			SX	2 ^A	2325	1931	345					
		POS	SX	2704 P 1 ^A	1612	1339	420	---	601K3800000			60
			SX	2 ^A	1612	1339	420					
		POS	SX	2705 P	1612	1339	420	---	601K3800000			60
		POS	DX	81M1 P	1240	1030	600	---	601K3800000			39
		POS	SX	82M1 P	1634	1358	300	---	601K3800000			39
		POS	SX	83M1 P 1 ^A	1634	1358	300	---	601K3800000			39



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sens de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapt. mtg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes /Notas
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
		SX	2 ^A	2568	2133	200						
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1498	1244	800	K795		601K3800000			84
		DX	2 ^A	2115	1757	500						
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1498	1244	800	K795		601K3800000			84
		SX	2 ^A	1498	1244	800						
	POS	SX	86M1 P	2232	1854	350	---		601K3800000			39
	POS	SX	86M2 P	1957	1625	400	---		601K3800000			39
	POS	SX	86M3 P	1653	1373	450	---		601K3800000			39
	POS	SX	86M4 P	1145	951	500	---		601K3800000			39
G 240 -16+VOITH	11.7	POS	SX	2701 P	2325	1931	345	---	601K3810000			60
		POS	SX	2703 P 1 ^A	2325	1931	345	---	601K3810000			60
			SX	2 ^A	2325	1931	345					
		POS	SX	2704 P 1 ^A	1612	1339	420	---	601K3810000			60
			SX	2 ^A	1612	1339	420					
		POS	SX	2705 P	1612	1339	420	---	601K3810000			60
		POS	DX	81M1 P	1240	1030	600	---	601K3810000			39
		POS	SX	82M1 P	1634	1358	300	---	601K3810000			39
		POS	SX	83M1 P 1 ^A	1634	1358	300	---	601K3810000			39
			SX	2 ^A	2568	2133	200					
		POS	SX	85MA P 1 ^A	1498	1244	800	K795	601K3810000			84
			DX	2 ^A	2115	1757	500					
		POS	SX	85MB 1 ^A	1498	1244	800	K795	601K3810000			84
			SX	2 ^A	1498	1244	800					
		POS	SX	86M1 P	2232	1854	350	---	601K3810000			39
		POS	SX	86M2 P	1957	1625	400	---	601K3810000			39
		POS	SX	86M3 P	1653	1373	450	---	601K3810000			39
		POS	SX	86M4 P	1145	951	500	---	601K3810000			39
G 248 -16	11.7	POS	SX	2701 P	2438	1969	345	---	601K3800000			60
		POS	SX	2703 P 1 ^A	2438	1969	345	---	601K3800000			60
			SX	2 ^A	2438	1969	345					
		POS	SX	2704 P 1 ^A	1690	1365	420	---	601K3800000			60
			SX	2 ^A	1690	1365	420					
		POS	SX	2705 P	1690	1365	420	---	601K3800000			60
		POS	DX	81M1 P	1300	1050	600	---	601K3800000			39
		POS	SX	82M1 P	1713	1384	300	---	601K3800000			39
		POS	SX	83M1 P 1 ^A	1713	1384	300	---	601K3800000			39
			SX	2 ^A	2692	2175	200					
		POS	SX	85MA P 1 ^A	1570	1268	800	K795	601K3800000			84
			DX	2 ^A	2218	1791	500					
		POS	SX	85MB P 1 ^A	1570	1268	800	K795	601K3800000			84
			SX	2 ^A	1570	1268	800					
		POS	SX	86M1 P	2340	1890	350	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M2 P	2051	1657	400	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M3 P	1733	1400	450	---	601K3800000			39
		POS	SX	86M4 P	1200	969	500	---	601K3800000			39
G 260 -16	9.8	POS	SX	2701 P	2812	2325	345	---	601K3800000			39
		POS	SX	2703 P 1 ^A	2812	2325	345	---	601K3800000			39
			SX	2 ^A	2812	2325	345					
		POS	SX	2704 P 1 ^A	1950	1612	420	---	601K3800000			39
			SX	2 ^A	1950	1612	420					



TABELLA PRESE DI FORZA
POWER TAKE OFFS
NEBENANTRIEBETABELLE
TABLEAU PRISE DE FORCE

MERCEDES

05/03/2003

CAMBIO DI VELOCITA' GEARBOX GETRIEBE BOITE DE VITESSE	Lato montaggio Mounting side Montageseite Côté de montage	Senso rotazione Rotation sense Drehrichtung Sense de rotation	PDF PTO Na. PDF	VELOCITA' SPEED DREHZAHL VITESSE		Coppia uscita Output torque Drehmoment Couple	Kit montaggio Mounting kit Montagesatz Kit de montage		ADATTATORE ADAPTER ADAPTER ADAPTEUR	SPESSORE SPACER DISTANZSTCK EPAISSEUR	Kit mont. adatt. Adapter mntg. kit Adp. montagesatz Kit de mont. adapt.	Note /Notes
				VELsu	VELno		STD	SE/R				
	POS	SX	2705 P	1950	1612	420	----		601K3800000			39
	POS	DX	81M1 P	1500	1240	600	----		601K3800000			39
	POS	SX	82M1 P	1977	1634	300	----		601K3800000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1977	1634	300	----		601K3800000			39
		SX	2 ^A	3106	2568	200						
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1812	1498	800	K795		601K3800000			84
		DX	2 ^A	2559	2115	500						
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1812	1498	800	K795		601K3800000			84
		SX	2 ^A	1812	1498	800						
	POS	SX	86M1 P	2700	2232	350	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M2 P	2367	1957	400	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M3 P	2000	1653	450	----		601K3800000			39
	POS	SX	86M4 P	1384	1145	500	----		601K3800000			39
G 260 -16+VOITH 9.8	POS	SX	2701 P	2812	2325	345	----		601K3810000			60
	POS	SX	2703 P 1 ^A	2812	2325	345	----		601K3810000			60
		SX	2 ^A	2812	2325	345						
	POS	SX	2704 P 1 ^A	1950	1612	420	----		601K3810000			60
		SX	2 ^A	1950	1612	420						
	POS	SX	2705 P	1950	1612	420	----		601K3810000			60
	POS	DX	81M1 P	1500	1240	600	----		601K3810000			39
	POS	SX	82M1 P	1977	1634	300	----		601K3810000			39
	POS	SX	83M1 P 1 ^A	1977	1634	300	----		601K3810000			39
		SX	2 ^A	3106	2568	200						
	POS	SX	85MA P 1 ^A	1812	1498	800	K795		601K3810000			84
		DX	2 ^A	2559	2115	500						
	POS	SX	85MB P 1 ^A	1812	1498	800	K795		601K3810000			84
		SX	2 ^A	1812	1498	800						
	POS	SX	86M1 P	2700	2232	350	----		601K3810000			39
	POS	SX	86M2 P	2367	1957	400	----		601K3810000			39
	POS	SX	86M3 P	2000	1653	450	----		601K3810000			39
	POS	SX	86M4 P	1384	1145	500	----		601K3810000			39
G1/18+NA1/18 2B 6.15	POS	DX	X066 O		720	118	----					
G1/28+NA 28-2B 5.05	POS	SX	X082 O		775	200	----					
G33-5+NA 33-2B 5.05												
G2/27+NA2/27 1C 7.36	POS	DX	X049 O		490	118	----					
G2/27+NA2/27 6C 7.36	POS	DX	X2CN O		490	250	----					
G2/28+NA 28-2B 5.05	POS	SX	X082 O		775	200	----					
G2/28+NA 28-2C 5.05	POS	SX	X2CN O		775	250	----					
G32-5+NA 32-2B 5.05	POS	SX	X082 O		775	200	----					
G32-5+NA 32-2C 5.05	POS	SX	X2CN O		775	250	----					
GV 4/65 - 6 9	POS	SX	2119 P	1058	872	295	----					
GV 4/95 - 6 9	POS	SX	2335 P 1 ^A	1058	872	345	K295					
		SX	2 ^A	1058	872	345						
GV 4/110 - 6 9	POS	SX	2336 P 1 ^A	733	604	420	K295					
		SX	2 ^A	733	604	420						
	POS	SX	2350 P	1058	872	345	K295					
	POS	SX	2362 P	733	604	420	K295					
	POS	DX	81M2 P	564	465	600	K715					
	POS	SX	82M2 P	743	613	300	K715					

